NOUVELLES ATTRIBUTS DU SERVICE ADRESSECOMPLÈTE

Marche à suivre pour ajouter des données Commercial/Résidentiel et Unités multiples avec votre service AdresseComplète.

Ce guide fournit des directives sur la façon d'ajouter des champs Commercial/Résidentiel (AC ILRC) et Unités multiples (AC UM) à votre intégration AdresseComplète standard.

1. À l'aide du lien de scénario avec la clé fournie pour la cartographie :

Consultez les directives suivantes si vous utilisez les fenêtres de configuration accessibles sur votre site Web :

a. Reportez-vous à l'étape 7 de votre guide de configuration à postescanada.ca/pca/support/guides/

Nom	Prénom		N	om de famille			
Adresse	Ligne 1						
	Linge 2						
	Ville						
	Province						
Adresse Complète -	Setup						
Adresse Complète - ites correspondre	Setup vos champ	os d'ac	lresse à nos va	leurs d'adresse.			
Adresse Complète - ites correspondre s champs	Setup vos champ	os d'ac	íresse à nos va Nos champs	leurs d'adresse.			Туре
Adresse <i>Complète</i> - ites correspondre s champs gne1	Setup vos champ	os d'ac	lresse à nos va Nos champs - Ligne 1	leurs d'adresse. •	٢		Type
AdresseComplète - lites correspondre s champs gne1 gne2	Setup vos champ	os d'ac	lresse à nos va Nos champs - Ligne 1 - Ligne 2	leurs d'adresse. • •	000		Type Recherche Remplir
AdresseComplète - ites correspondre s champs gne1 gne2 ille	Setup vos chamt	os d'ac R R R	lresse à nos va Nos champs - Ligne 1 - Ligne 2 - Ville	leurs d'adresse. • •	0000	•••	Type Recherche Remplir Préserver
AdresseComplète - ites correspondre s champs gne1 gne2 lle rovince	Setup vos champ var	os d'ac	resse à nos va Nos champs - Ligne 1 - Ligne 2 - Ville - Province	leurs d'adresse. * * *	0 0 0		Type C Recherche Remplir Préserver Pays
Adresse Complète ites correspondre s champs gne 1 gne 2 ille rovince sdepostal	Setup vos champ	s d'ac	Iresse à nos va Nos champs - Ligne 1 - Ligne 2 - Ville - Province - Code postal	leurs d'adresse. • • • • •	0 0 0 0		Type Recherche Remplir Préserver Pays

b. Pour ajouter de nouvelles attributs, cliquez sur « D'ajouter un nouveau champ ». Sélectionnez le champ que vous voulez et saisissez manuellement la valeur à cartographier.
 <u>Remarque : pour ajouter de nouvelles valeurs avec succès, vous devrez ajouter des accolades ouvrante et fermante { } avant et après le nom du champ.</u>

Faites correspondre v	os champs d'adress	e à nos valeurs d'a	dresse.			
Vos champs	Nos	champs				
chercher	* 🖳 ct	amp de recherche	• 😣			
ligne1	• R L	gne 1	• 😣			
ligne2	• R Li	jne 2	• 😣			
ville	▼ 🕞 vi	lle	• 😣			
province	* 🕞 Pr	ovince	• 😣			_
code-postal	• R Co	de postal	• 😣			
pays	v 🕞 Pa	ys	• Ø			
ac_um	• R {/	cUm}	• 😣			
ac_ilrc	• R {/	cIlrc}	• 😣			
	D'ajouter un nouveau	champ		_		
	_					
Annuler			Terminé			

2. À l'aide du script pour configurer une nouvelle valeur sur le site Web

Consultez les directives suivantes si vous voulez ajouter des valeurs à cartographier sur votre page et créer un nouveau contrôle **pca.Address**.

- a. Reportez-vous au guide de configuration avancée : www.postescanada.ca/pca/support/guides/advanced/
- b. Ajoutez le script suivant à votre code :

```
<script type="text/javascript">
       var fields = [
           { element: "chercher", field: "chercher", mode: pca.fieldMode.SEARCH },
           { element: "ligne1", field: "ligne1", mode: pca.fieldMode.POPULATE },
           { element: "ligne2", field: "ligne2", mode: pca.fieldMode.POPULATE },
           { element: "ville", field: "ville", mode: pca.fieldMode.POPULATE },
           { element: "province", field: "province", mode: pca.fieldMode.POPULATE },
           { element: "code-postal", field: "code-postal" },
           { element: "pays", field: "pays", mode: pca.fieldMode.COUNTRY }
           { element: "ac_um", field: "{AcMu}", mode: pca.fieldMode.POPULATE },
           { element: "ac_ilrc", field: "{AcIlrc}", mode: pca.fieldMode.POPULATE }
       1,
       options = {
           key: "AA11-AA11-AA11-AA11"
       },
       control = new pca.Address(fields, options);
   </script>
```

- c. Ce tableau est l'endroit où les champs utilisés par le service AdresseComplète sont définis :
 - element : le numéro d'identification de l'élément que vous voulez utiliser.
 - **field :** le champ du service AdresseComplète à associer avec l'élément.
 - mode : vous permet de sélectionner le mode dans le que fonctionnera le champ.

Le champ peut également être l'un des champs supplémentaires que nous offrons. À l'heure actuelle, les champs disponibles sont AC UM et AC ILRC. Ils se rapportent à l'indicateur Unités multiples et au statut Commercial/Résidentiel de l'adresse.